

1. Introdução

Este documento irá auxiliar no desenvolvimento de uma autorização sem receita através do TVAT.

2. Processos

- Venda sem receita com pré-autorização.
- Venda sem receita com autorização.

2.1 Diferença de processos

No processo de solicitação de pré-autorização caso não seja realizado o procedimento de "Venda Pré-autorizada" a venda não será confirmada para Funcional, assim se o cliente desistir da compra não é preciso cancelar a venda. Essa utilização de processo é para facilitar o atendimento de balcão onde o usuário terá que se deslocar até o caixa para realizar o pagamento, e facilitar em caso de desistência.

No processo de solicitação de autorização quando for gerada o número de autorização da venda, para a Funcional vai constar como uma venda concretizada. Nesse processo caso o cliente desista da venda é necessário realizar o procedimento de "Cancelamento".

2.2 Venda sem receita com pré-autorização

No procedimento de "Solicitação de pré-autorização" para uma venda sem receita é necessário preencher os seguintes campos:

313-000(Data da Receita) – Coloque a data do dia atual

314-000(Indicador Tipo de Conselho) – Coloque 0

315-000(Código do Conselho) – Coloque 0

316-000(UF do Conselho) – Coloque SP

326-000(Quantidade Receitada) – Coloque 0

Como na figura abaixo:

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000109
003-000 = 000000000000
011-000 = 109
098-000 = 60100022100000116
301-000 = 000000000000
302-000 = 00
304-000 = 000000000000
312-000 = 1
313-001 = 08072015
314-001 = 0
315-001 = 0
316-001 = SP
317-001 = 1
318-001 = 7891317004576
321-001 = 00000000
323-001 = 00000000
326-001 = 0
327-001 = 0002
```

2.3 Venda sem receita com autorização

No procedimento de “Venda normal (sem pré-autorização)” para uma venda sem receita é necessário preencher os seguintes campos:

313-000(Data da Receita) – Coloque a data do dia atual
314-000(Indicador Tipo de Conselho) – Coloque 0
315-000(Código do Conselho) – Coloque 0
316-000(UF do Conselho) – Coloque SP
326-000(Quantidade Receitada) – Coloque 0

Como na figura abaixo:

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000105
002-000 = 000000123456
003-000 = 000000004000
011-000 = 105
098-000 = 60100022100000116
301-000 = 000000000000
302-000 = 00
304-000 = 000000000000
312-000 = 1
313-001 = 08072015
314-001 = 0
315-001 = 0
316-001 = SP
317-001 = 1
318-001 = 7896004711539
321-001 = 00001000
323-001 = 00001000
326-001 = 0
327-001 = 0001
999-999 =
```

3. Layout's

As informações técnicas do desenvolvimento dos *layout's* constam na documentação do TVAT (Descritivo para comunicação on-line com sistema gerenciador de transações).